

# **Паспорт изделия**

## **Строительно-монтажная клемма КБМ**



**Назначение:**

Предназначены для присоединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 гц напряжением до 400 В.

**Область применения:**

В распределительных коробках, при подключении оборудования.

**Материалы:**

Корпус клеммы: не поддерживающий горение пластик;

Контактная группа клемм: луженая медь.

**Преимущества:**

Легкий и быстрый монтаж;

Гарантированная надёжность контактов, исключающая короткое замыкание и разогрев в точке соединения;

Универсальность подключения: подходит для алюминиевых и медных проводников;


Высокая степень защиты- IP20.

**Технические характеристики**

| Наименование параметра                        | Значение         |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Номинальный ток In A                          | 24 A             |
| Номинальное напряжение. В                     | 400              |
| Может выдерживать временной пик напряжения    | 4kV              |
| Минимальная дирижер крест площадь сечения.мм² | 1.0-2.5мм²       |
| Тип электрич соединения                       | Фиксатор/защелка |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ3             |
| Температура эксплуатации.°C                   | -25 °C до +80°C  |
| Степень защиты                                | IP20             |
| Гарантийный срок (со дня продажи)             | 3 года           |
| Срок службы                                   | Не менее 5 лет   |

**Габаритные размеры:**

| Чертеж | Тип         | Размеры. мм |      |     |
|--------|-------------|-------------|------|-----|
|        |             | L           | W    | H   |
|        | КБМ-773-302 | 19.5        | 13.1 | 9.2 |

|                                                                                   |             |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|
|  | КБМ-773-304 | 19.5 | 13   | 13.1 |
|                                                                                   | КБМ-773-306 | 19.5 | 18.8 | 13.1 |
|                                                                                   | КБМ-773-308 | 19.5 | 24   | 13.1 |

### Требования безопасности:

Монтаж клемм должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж осуществлять только при отключенном электропитании.

Убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения.

### Запрещается:

**Производить монтаж (демонтаж) соединений проводников, находящихся под напряжением.**

Для измерения напряжения (потенциала) использовать специальное гнездо, позволяющее получить доступ к токоведущим частям клеммы.

Для измерения следует использовать вольтметр с диаметром щупа не более 2мм и длиной не менее 13мм.

### Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия